

## Unidad central Dräger VarioGard® Sistema de control

La unidad central Dräger VarioGard® es la base de un sistema económico de detección de gases modular. Un bus digital hace posible la conexión y la gestión de hasta 100 transmisores para diversos gases.



## Ventajas

---

### Gestión de alarmas múltiples

Hasta cuatro alarmas por concentración puntual y por promedios pueden programarse en base a un tiempo seleccionable para cada transmisor conectado. Si se detecta una alarma de gas, se activan los indicadores eléctricos sonoros y visuales para que puedan tomarse las medidas necesarias.

---

### Configurable para cumplir con los requisitos del cliente

Un sistema VarioGard puede constituirse y programarse de manera individual según las especificaciones del cliente. Como módulos pueden elegirse el transmisor VarioGard, el módulo de relé VarioGard, el módulo conversor VarioGard y el módulo de batería VarioGard. Para la conexión de módulos individuales puede usarse el cable bus digital de 3 hilos de hasta 1.100 m de largo.

---

### Manejo fácil

El equipo puede configurarse a través de 6 teclas y una pantalla de dos líneas y cuenta con LED de tres colores (verde para funcionamiento estándar, amarillo para advertencias y rojo para alarmas), una alarma sonora integrada y cinco relés programables.

## Accesorios

---



### Prensaestopas

Prensa adicional (M20 x 1,5) para sistemas complejos.

Referencia: 83 15 420

## Productos relacionados



D-6806-2016

### Dräger REGARD® 7000

El Dräger REGARD® 7000 es un sistema de análisis modular y, por lo tanto, extremadamente ampliable para monitorizar diversos gases y vapores. El Dräger REGARD® 7000, que resulta idóneo para sistemas de control de gases con diversos niveles de complejidad y transmisores, también ofrece niveles de fiabilidad y eficiencia extraordinarios. Una ventaja adicional es la compatibilidad de REGARD® con sistemas más antiguos.

## Especificaciones técnicas

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Tipo                    | Unidad de control para un sistema Dräger VarioGard®  |  |
| Pantalla                | LCD; 2 líneas, 20 caracteres; para concentraciones, alarmas y menú   |  |
| Indicador de estado     | LED de 3 colores; funcionamiento, alarma, servicio   |  |
| Entradas                | 6 teclas de función  |  |
| Salida de la alarma     | Alarma interna, LED de estado rojo, LCD y relé de alarma   |  |
| Salidas                 | 5 relés configurables, sin potencial, normalmente abiertos para alarmas y fallos   |  |
| Conexiones eléctricas   | Conexión de alimentación, salidas de relé, red de bus del sistema, módulo de batería, terminal de reconocimiento remoto, puerto PC |  |
| Condiciones ambientales | Temperatura  | De -20 a 40 °C                         |
|                         | Humedad  | De 10 a 95 % de h.r., sin condensación |
|                         | Presión  | De 700 a 1.300 hPa                     |
| Carcasa                 | Plástico ABS, RAL 7035 gris claro, IP65  |  |
|                         | Conexión de alimentación de red M25 x 1,5<br>M20 x 1,5 (otros)   |  |
| Dimensiones             | 240 x 200 x 90 mm (ancho x alto x profundo)  |  |
| Peso                    | 2,2 kg   |  |
| Homologaciones          | Marca CE   | RFI/CEM 89/336/CEE                     |
|                         |  | SELV 7 2/23/CEE                        |
|                         |  | TÜV Rheinland VDI 2053                 |

## Información para pedidos

|   |           |
|---|-----------|
| Unidad central Dräger VarioGard®, 230 V CA, alemán                                  | 83 15 150 |
| Racor para cables M20 x 1,5 (juego de 10 unidades)                                  | 83 15 420 |
| Instrucciones de uso  | 90 23 572 |
| Unidad central Dräger VarioGard®, 230 V CA, inglés                                  | 83 15 350 |
| Unidad central Dräger VarioGard®, 115 V CA, inglés                                  | 83 15 370 |
| Unidad central Dräger VarioGard®, 230 V CA, alemán, versión armario de distribución | 83 15 160 |

## Observaciones

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### VENTAS INTERNACIONALES

#### ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel +54 11 4836-8300 / Fax - 8321

#### BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.  
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré  
06460-100 Barueri, São Paulo  
Tel +55 11 46 89 4900  
Fax +55 11 41 93 2070

#### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

#### COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

#### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 358 36 19  
[clientesdraegermedical@draeger.com](mailto:clientesdraegermedical@draeger.com)

#### MÉXICO

Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 43 37  
Fax +52 55 52 61 41 32

#### PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 57B, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30 y 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

#### PERÚ

Dräger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573-575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

#### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6 - 6A  
2790 - 072 Carnaxide  
Tel +351 21 424 17 50  
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

